

Kurzanleitung für Bedienung mit Kennzahlen

FUNKTION	WAS MUß ICH TUN	REAKTION
Amtsverbindung herstellen	Hörer abnehmen und Kennzahl "0" für Dienst- "10" für Privatgespräch wählen	Wählton vom Amt
Rückfrage einleiten	R-Taste drücken Rufnummer intern wählen	Wählton aus der Uni Rufzeichen zu Teilnehmer
zurück zu Amtsteilnehmer	R-Taste drücken	ca. 2 sec Wählton danach Umschaltung zum Amtstln.
Gespräch weitervermitteln	R-Taste drücken Rufnummer intern wählen Nach Melden des internen Teilnehmers, zur Gesprächsübergabe, Hörer auflegen	Wählton aus der Uni Rufzeichen zu Teilnehmer
Rückruf im Besetztfall	Teilnehmer intern anrufen 149 wählen Quittungston abwarten, Hörer auflegen	Besetztton Quittungston
Rückruf im Freifall	Teilnehmer intern anrufen 149 wählen Quittungston abwarten, Hörer auflegen	Freiton Quittungston
Aktivierter Rückruf löschen	Hörer abnehmen 159 wählen Quittungston abwarten, Hörer auflegen	Wählton aus der Uni Quittungston
Wahlwiederholung	Zum Abruf der zuletzt gewählten Rufnr. Hörer abnehmen Wahlwiederholungstaste drücken	Wählton aus der Uni Rufzeichen zu Teilnehmer
Anrufumleitung "Variabel" einschalten	Hörer abnehmen 1444 wählen und Zielrufnummer eingeben. Wichtig !! Rufnummerneingabe mit Rautezeichen beenden. Beispiel: 3343# Quittungston abwarten, Hörer auflegen	Wählton aus der Uni Quittungston
Anrufumleitung "Variabel" ausschalten	Hörer abnehmen 1544 wählen Quittungston abwarten, Hörer auflegen	Sonderwählton Quittungston
Hinweis: Eine aktivierte Anrufumleitung wird durch Sonderwählton nach Abheben des Hörers signalisiert.		
Anrufumleitung "Fest" speichern und einschalten	Hörer abnehmen 1449 und Zielrufnummer eingeben. Wichtig !! Rufnummerneingabe mit Rautezeichen beenden. Beispiel: 3343# Quittungston abwarten, Hörer auflegen	Wählton aus der Uni Quittungston
Anrufumleitung "Fest" einschalten	Hörer abnehmen 1444 wählen Quittungston abwarten, Hörer auflegen	Wählton aus der Uni Quittungston
Anrufumleitung "Fest" ausschalten	Hörer abnehmen 1544 wählen Quittungston abwarten, Hörer auflegen	Sonderwählton Quittungston
Anrufumleitung "Fest" löschen	Hörer abnehmen 1549 wählen Quittungston abwarten, Hörer auflegen	Wählton aus der Uni Quittungston
Hinweis: Wenn für die feste Anrufumleitung eine Nummer eingespeichert wurde, so ist bei ausgeschalteter fester Anrufumleitung eine Rufweiterschaltung aktiv. Nach 4 Rufen wird der Anruf zu der Nummer weitergeleitet, die als feste Anrufumleitung einprogrammiert wurde.		
Hinweis: Eine aktivierte Anrufumleitung wird durch Sonderwählton nach Abheben des Hörers signalisiert.		

Kurzanleitung für Bedienung mit Kennzahlen

FUNKTION	WAS MUß ICH TUN	REAKTION
Für die beiden folgenden Leistungsmerkmale - Mobiles Telefonieren an einem fremden Telefon durch persönliche Identifikation und Anrufumleitung nachziehen - benötigen Sie die achtstellige Pin Manuell. Diese beiden Leistungsmerkmale sind jetzt auch netzübergreifend im gesamten Universitäts-Hochschulnetz nutzbar.		
Persönliche Identifizierung einschalten	Hörer abnehmen *2 wählen eigene Rufnummer und # eingeben achtstellige Pin Manuell und # eingeben Telefongespräch führen	Wählton aus der Uni Wählton aus der Uni
Persönliche Identifizierung ausschalten	Hörer abnehmen # 2 wählen	Wählton aus der Uni Quittungston
Hinweis: Die Identifizierung beendet sich selbsttätig, wenn der Apparat länger als 10 Sekunden (Systemeinst.) nicht benutzt wird.		
Anrufumleitung nachziehen: Identifizierung einschalten	Hörer abnehmen *2 wählen eigene Rufnummer und # eingeben achtstellige Pin Manuell und # eingeben	Wählton aus der Uni
↓		
Anrufumleitung nachziehen	1444 wählen - Eine variable Anrufumleitung zu diesem Telefon wird eingerichtet, Quittungston abwarten, Hörer auflegen	Quittungston
↓		
Persönliche Identifizierung ausschalten	Hörer abnehmen # 2 wählen	Wählton aus der Uni Quittungston
Kurzwahl individuell Rufnummer einspeichern	Hörer abnehmen # 8 wählen, dann die Kurzwahlnummer 0-9 , Quittungston abwarten danach die Rufnummer eingeben und Hörer auflegen	Wählton aus der Uni Quittungston
Kurzwahlnummern abrufen	Hörer abnehmen *8 und die Kurzwahlnummer 0 - 9 wählen	Wählton aus der Uni Rufzeichen zu Teilnehmer
Hinweis: Eingespeicherte Kurzwahlnummern können nur durch Überschreiben gelöscht werden.		
Makeln	Aus einem internen oder externen Gespräch in Rückfrage gehen. R-Taste drücken Rufnummer des zweiten Teilnehmers wählen Nach Melden des zweiten Teilnehmers R-Taste drücken und *15 eingeben Sie können jetzt mit der R-Taste zwischen den beiden Teilnehmern hin und her schalten.	Wählton aus der Uni Rufzeichen zu Teilnehmer
Dreierkonferenz	Aus einem internen oder externen Gespräch in Rückfrage gehen. R-Taste drücken Rufnummer des zweiten Teilnehmers wählen Nach Melden des zweiten Teilnehmers *3 wählen	Wählton aus der Uni Rufzeichen zu Teilnehmer
Berechtigung umschalten	Hörer abnehmen *18 und die Codenummer eingeben	Wählton aus der Uni Quittungston
Berechtigung zurückschalten	Hörer abnehmen # 18 und die Codenummer eingeben	Sonderwählton Quittungston
Hinweis: Eine aktivierte Berechtigungsumschaltung wird durch Sonderwählton nach Abheben des Hörers signalisiert.		

Kurzanleitung für Bedienung mit Kennzahlen

FUNKTION	WAS MUß ICH TUN	REAKTION
Anrufübernahme (nur für Teilnehmer einer Anrufübernahmegruppe)	*7 zur Anrufübernahme wählen, wenn das Telefon eines Teilnehmers der Anrufübernahmegruppe läutet	

LEGENDE



= R-Taste

ML Stand: 11/08



= Wahlwiederholungstaste

- 2000 = Feuerwehr
- 16-2021/2022 = Notarzt
- 0 = Kennziffer Amt Dienstgespräch
- 10 = Kennziffer Amt Privatgespräch
- 16 = Kennziffer Querverbindung Klinikum
- 99 = Kennziffer Vermittlung